

BFF TX006-DA004-D00A2C-S4







CE A R

_									
Ba	CI	\sim	TΩ	2	*:	11	$^{\prime}$	c	
பவ	. 31	L.	110	a	L.L	лι	1	-	

Панель управления 3 кнопки

3-значный, 7-сегментный красный индикатор

Принцип действия Датчик расхода,

калориметрический

Разрешение на эксплуатацию/

конформность

CE UKCA

WEEE

Electrical connection

Защита от короткого замыкания Защита от переполюсовки

Разъем

да да

Штекерный разъем, М12х1-

Штекер, 4-конт.

100 млн.

Electrical data

Задержка готовности Tv, макс. 10 s Потребляемый ток, макс. 100 mA 22...26 VDC Рабочее напряжение Ub 200 mA Ток переключения

Environmental conditions

Циклы переключения, мин.

Степень защиты IP54 Температура окружающей среды 0...60 °C Температура среды 0...60 °C Температура хранения -20...80 °C

Functional safety

MTTF (40°C) 255 a

Interface

Переключающий выход 2 PNP замыкающий/

размыкающий контакт (NO/NC)

Material

Материал корпуса PBT

Материал технологического Высококачественная сталь

соединения (1.4571)Материал уплотнительного кольца АFM 34

Mechanical data

6 mm Внутренний диаметр Прочность на сжатие, макс. 20 bar Технологическое соединение G 1/4" наружная

Range/Distance

Время реакции, макс. 8 s Диапазон измерения температуры 0...60 °C

Рабочий диапазон 0,1...2 л/мин вода

Subject to change without notice: 264667


BFF TX006-DA004-D00A2C-S4 Код заказа: BFF000A



Connector Drawings



Wiring Diagrams



Subject to change without notice: 264667